

## **DX-CLUSTER**

Per accedere al Â Cluster IZ7AUHÂ via TelNET cliccare [QUI](#)  
Per l'abilitazione al cluster inviare una mail al SysOP [IZ7AUH](#)

### **ISTRUZIONI PER L'USO DEL CLUSTER TRAMITE IL TELNET**

Una volta connessi, alla richiesta di USERID digitare il proprio nominativo.

Elenco dei comandi del cluster **IZ7AUH**

Un comando puo' essere abbreviato scrivendo solo la parte in **MAIUSCOLO**

**SH** ow/ **A** nnounce

Lista gli annunci

**SH** ow/ **B** ase op **DATA** base

Elenca i database disponibili

**SH** ow/ **CL** uster

Totale dei nodi e degli utenti

**SH** ow/ **C** onfiguration

Mostra la configurazione della rete

**SH** ow/ **D** X

Lista gli ultimi 5 spots

**SH** ow/ **DX** /n [banda] [prefisso]

Lista nÂ° ultimi spots (vedere: ? SH/DX)

**SH** ow/ **LANG**uage

Lista dei linguaggi disponibili

**SH** ow/ **U** sers

Mostra la lista degli utenti connessi ad IQ8BB-6

**SET** / **H** ere

Sei presente

**SET** / **NOH** ere

Sei connesso ma assente

**SET** / **HOME** [call] cluster]

Definisce il tuo cluster abituale

**SET** / **LANG**uage [num\_lingua]

Scelta di un linguaggio (vedi sh/lang)

**SET** / **LOCA**tor [locatore]

Registra il tuo locatore

**SET** / **NAME** [nome]

Registra il tuo nome di battesimo

**SET** / **QTH** [città]

Registra il tuo QTH

**Announce** [msg]

Invio di un annuncio locale

**Announce/Full** [msg]

Invio di un annuncio su tutta la rete cluster

**DX** [freq][dxcall][commenti]

Invio di uno spot DX [freq in Khz]

**Info Informazioni** sul server

**Talk** [call]

Inviare un messaggio a [call]

**Altri aiuti:**

**? BASE**

Aiuto sull'accesso al database

**? MSG**

Aiuto sui comandi di messaggeria

**? [cmd]**

(Esempio: ? SH/DX) oppure ? SH per l'aiuto su SH/xxx

[ACCESSO AL CLUSTER IZ7AUH](#)