

DX-CLUSTER

Per accedere al Â Cluster IZ7AUHÂ via TelNET cliccare [QUI](#)
Per l'abilitazione al cluster inviare una mail al SysOP [IZ7AUH](#)

ISTRUZIONI PER L'USO DEL CLUSTER TRAMITE IL TELNET

Una volta connessi, alla richiesta di USERID digitare il proprio nominativo.

Elenco dei comandi del cluster **IZ7AUH**

Un comando puo' essere abbreviato scrivendo solo la parte in **MAIUSCOLO**

SH ow/ **A** nnounce

Lista gli annunci

SH ow/ **B** ase op **DATA** base

Elenca i database disponibili

SH ow/ **CL** uster

Totale dei nodi e degli utenti

SH ow/ **C** onfiguration

Mostra la configurazione della rete

SH ow/ **D** X

Lista gli ultimi 5 spots

SH ow/ **DX** /n [banda] [prefisso]

Lista n° ultimi spots (vedere: ? SH/DX)

SH ow/ **LANG**uage

Lista dei linguaggi disponibili

SH ow/ **U** sers

Mostra la lista degli utenti connessi ad IQ8BB-6

SET / **H** ere

Sei presente

SET / **NOH** ere

Sei connesso ma assente

SET / **HOME** [call] cluster]

Definisce il tuo cluster abituale

SET / **LANG**uage [num_lingua]

Scelta di un linguaggio (vedi sh/lang)

SET / **LOCA**tor [locatore]

Registra il tuo locatore

SET / **NAME** [nome]

Registra il tuo nome di battesimo

SET / **QTH** [città]

Registra il tuo QTH

Announce [msg]

Invio di un annuncio locale

Announce/Full [msg]

Invio di un annuncio su tutta la rete cluster

DX [freq][dxcall][commenti]

Invio di uno spot DX [freq in Khz]

Info Informazioni sul server

Talk [call]

Inviare un messaggio a [call]

Altri aiuti:

? BASE

Aiuto sull'accesso al database

? MSG

Aiuto sui comandi di messaggeria

? [cmd]

(Esempio: ? SH/DX) oppure ? SH per l'aiuto su SH/xxx

[ACCESSO AL CLUSTER IZ7AUH](#)